



सप्लायर के लिए Stop Work Authority प्रक्रिया

प्रक्रिया का विवरण



1

परिचय

यह दस्तावेज़ Ericsson Stop Work Authority की प्रक्रिया को विस्तार से बताता है, जो कि किसी सप्लायर पर Ericsson Group (इसके बाद "Ericsson" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की कंपनी को काम प्रदान करने पर लागू होती है।

Ericsson, सप्लायर के कर्मियों और सप्लायर द्वारा काम पर लगाए गए कर्मियों ("सप्लायर कर्मियों" के नीचे) को काम रोकने या अन्यथा काम की स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है, जब वे नेकनीयत से यह मानते हैं कि उन पर या अन्य लोगों पर मृत्यु, चोट या बीमारी ("Stop Work Authority" के नीचे) से ग्रस्त होने का तत्काल जोखिम है। सप्लायर कर्मियों को Stop Work Authority का उपयोग करके ऐसी स्थितियों में मृत्यु, चोट या बीमार स्वास्थ्य को रोकने के इरादे से सक्रियता से कार्य करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है।

हालांकि, उदाहरण मानदंडों की एक श्रृंखला दी गई है, लेकिन सप्लायर कर्मियों द्वारा Stop Work Authority का उपयोग करने का निर्णय व्यक्तिगत रूप से नेकनीयत रखते हुए, निर्णय, विश्वास और अनुभव पर आधारित होना चाहिए।

Stop Work Authority मामलों को तुरंत "Concern" के रूप में Ericsson ग्लोबल इंसिडेंट रिपोर्ट रिपोर्टिंग टूल (GIRT) में रिपोर्ट किया जाए। ताकि मूल कारण विश्लेषण (RCA) और निवारक कार्रवाई की जा सके।

इस दस्तावेज़ को Ericsson Group हेल्थ, सेफ्टी और वेलबीइंग पॉलिसी और Ericsson व्यावसायिक भागीदारों के लिए आचार संहिता (Code of Conduct for Business Partners) द्वारा आधार प्रदान किया गया है।

स्पष्टता के लिए, इस दस्तावेज़ के प्रावधान एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कानूनों और विनियमों के अनुपूरक हैं। ऐसे कानून और विनियम इस दस्तावेज़ में वर्णित बातों पर उस सीमा तक सदैव प्रबल रहेंगे, जब तक कि ऐसे कानूनों और विनियमों में सुरक्षित कार्य वातावरण को प्राप्त करने के लिए सख्त नियम हों।

2

Stop Work Authority प्रक्रिया

काम बंद करें

आवाज़ उठाएं।

सुरक्षा सुनिश्चित करें

काम शुरू करें

चरण 1 – काम बंद करें:

जब सप्लायर कर्मि नेकनीयत से यह मानते हैं कि उनके या अन्य व्यक्तियों के जीवन या स्वास्थ्य पर तत्काल और गंभीर खतरा है, तो सप्लायर कर्मि काम बंद कर दें या काम में हस्तक्षेप करें।

चरण 2 – आवाज़ उठाएं:

सप्लायर कर्मि, कार्य प्रभारी व्यक्ति (PICW)/टीम लीड को सूचित करता है और इस मुद्दे को कम करने के लिए चर्चाओं और परिभाषित कार्यों में भाग लेता है।

अगर समस्या को टीम या सप्लायर द्वारा साइट पर तुरंत नहीं सुलझाया जा सकता है, तो इस समस्या को Ericsson Contact के सक्षम लाया जाना चाहिए।

चरण 3 – सुरक्षा सुनिश्चित करें:

Stop Work Authority मामले से जुड़े जोखिम को चरण 2 के अनुसार संपर्क किए गए लोगों द्वारा संबोधित किया और सुलझाया जाएगा। अगर वे इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो वे इसे आगे अपने मैनेजमेंट के पास भेजेंगे।

चरण 4 - काम शुरू करें:

समस्या के समाधान के बाद, सप्लायर कर्मों लागू सुरक्षा मानकों और नियमों के अनुसार काम करना शुरू करेंगे। Roles and responsibilities

3 भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

3.1 सप्लायर कंपनियां

सप्लायर कंपनियों को निम्नलिखित चीजें करनी चाहिए:

- Stop Work Authority को स्वतंत्र रूप इस्तेमाल करने की कल्चर को बढ़ावा देना।
- इससे पहले सप्लायर कर्मों अपना काम करना शुरू करें, सुनिश्चित करें कि सभी सप्लायर कर्मियों को Stop Work Authority के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है जिसमें दुरुपयोग की रोकथाम भी शामिल है।
- Stop Work Authority के लिए शुरूआती कदम उठाने वाले सप्लायर कर्मियों को सराहें और उनकी प्रशंसा करें।
- सुनिश्चित करें कि Ericsson ग्लोबल इंसिडेंट रिपोर्ट रिपोर्टिंग टूल (GIRT) में सभी Stop Work Authority मामले रिपोर्ट किए गए हैं।
- किसी व्यक्ति को कार्य प्रभारी व्यक्ति (PICW) / टीम लीड के रूप में नियुक्त किया गया है।

3.2 कार्य प्रभारी व्यक्ति (PICW) / टीम लीड

PICW / टीम लीड को निम्नलिखित चीजें करनी चाहिए:

- Stop Work Authority मामले को संभालने वालों की पंक्ति में पहले व्यक्ति बनें।
- स्थिति की समीक्षा करने, जोखिमों का आकलन करने और गंभीरता को कम करने वाले कार्यों पर होने वाले समझौते की ओर बढ़ने के लिए चर्चा का आयोजन करें।
- अगर साइट पर इसका समाधान तुरंत नहीं किया जा सकता है, तो मामले को समय पर Ericsson Contact के पास ले जाएं।
- अगर साइट का समाधान तुरंत नहीं किया जाता है, तो इस समस्या को ऊपर निकटतम मैनेजर तक ले जाएं।
- Stop Work Authority के लिए शुरूआती कदम उठाने वाले लोगों की सराहना और प्रशंसा करें।
- सक्षम और जोखिम-जागरूक होने के लिए प्रशिक्षण में भाग लें।
- Ericsson ग्लोबल इंसिडेंट रिपोर्ट रिपोर्टिंग टूल (GIRT) में Stop Work Authority मामलों को रिपोर्ट करें।

- जांच में सहयोग करें और जांच और रोकथाम के लिए Ericsson को पर्याप्त जानकारी दें।

3.3

सप्लायर कर्मी

सप्लायर कर्मियों को निम्नलिखित के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है:

- जरूरत पड़ने पर तुरंत Stop Work Authority के तहत शुरुआत करें।
- दूसरों द्वारा शुरुआत किए जाने पर Stop Work Authority का समर्थन करें।
- स्थिति की समीक्षा और कार्यों की चर्चा में भाग लें।
- सहमति प्राप्त निर्धारित क्रियाओं को कार्यान्वित करने में सहयोग प्रदर्शित करें।
- सक्षम और जोखिम-जागरूक होने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण में भाग लें।
- Ericsson Contact के समक्ष चिंताएं जताएं।

3.4

डिसप्लनेरी ऐक्शन या अन्य प्रतिशोध

सप्लायर द्वारा ऐसे सप्लायर कर्मियों के खिलाफ डिसप्लनेरी ऐक्शन नहीं की जानी चाहिए या अन्य प्रतिशोध (दायित्व या क्षति के दावों सहित) नहीं लिए जाने चाहिए, जिन्होंने नेकनीयत से Stop Work Authority का उपयोग किया है।

4

Stop Work Authority के उदाहरण

ऐसी स्थितियों और स्थितियों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं (संपूर्ण सूची नहीं), जब Stop Work Authority का उपयोग किया जा सकता है:

निम्नलिखित से संबंधित असुरक्षित स्थितियां:

- टेलीकम्युनिकेशन टावर/स्ट्रक्चर ।
- मैटेरियल/उपकरणों की रोप-रिगिंग और मैकेनिकल तौर पर लिफ्टिंग।
- निर्माण और सिविल कार्य ।
- सीमित स्थान प्रवेश (confined space entry)
- साइट पर पहुंच और पर्यावरण संबंधी, उदाहरण के लिए, रास्ते, पगडंडियां, ढेर सारे पेड़-पौधे जिनकी वजह से उपकरणों का सुरक्षित परिवहन नहीं हो सकता ।
- वाहन संबंधी, दोपहिया वाहनों सहित ।

असुरक्षित व्यवहार, जो नीचे दिए गए हैं:

- [Ericsson लाइफ सेविंग रूल](#) का पालन न करना ।
- गतिविधि करने से पहले ठीक से आराम के बिना काम करना या ड्राइविंग करना ।
- लाइव पावर इंस्टॉलेशन, ऊंचाई पर और सीमित जगहों पर काम से जुड़ी गतिविधियों के लिए अकेले काम करना ।
- समय की कमी की वजह से सुरक्षा निर्देशों या प्रक्रियाओं को छोड़ना



जीवन रक्षक नियम



ड्राइविंग

गति सीमा से अधिक न बढ़ाएँ और ड्राइविंग करते समय कभी भी हाथ में फोन या उपकरणों का उपयोग न करें



ट्रेवलिंग

ड्राइविंग करते समय या किसी वाहन के यात्री के रूप में हमेशा सीट बेल्ट पहनें



हेलमेट

मोटरसाइकिल या साइकिल की सवारी करते समय हमेशा हेलमेट पहनें



शराब और ड्रग्स

शराब या ड्रग्स के प्रभाव में कभी भी काम या ड्राइव न करें, जिसमें ऐसी निर्धारित दवाएँ शामिल हैं, जिनसे प्रदर्शन खराब हो सकता है



व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (PPE)

अपने काम के हिसाब से हमेशा सही PPE का इस्तेमाल करें।



ड्रॉप ज़ोन

ड्रॉप ज़ोन में तब तक प्रवेश न करें, जब तक कि आप अधिकृत न हों और आपने सही PPE नहीं पहने हों



ऊंचाई पर कार्य करना

हमेशा किसी फॉल-अरेस्ट सिस्टम का उपयोग करें और परिवेश से संबंधित स्थितियों पर ध्यान दें



बिजली

काम करने से पहले हमेशा एनर्जी आइसोलेशन की जाँच करें। पावर के नज़दीक काम करते समय हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखें



सुरक्षित रहें। अच्छे से रहें।

Ericsson Care