

लोन वर्किंग

Standard



सामग्री

1	परिचय.....	3
2	परिभाषाएं.....	3
3	आवश्यकताएं.....	3
4	लोन वर्कर प्रोसीजर.....	3
5	निजी सुरक्षा उपकरण.....	4
6	मेडिकल फिटनेस और प्रतिक्रिया.....	4
7	जोखिम आकलन और योजना.....	4
8	निगरानी और समीक्षा.....	4
9	जानकारी बदलें.....	5

© Ericsson AB 2021

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस दस्तावेज़ में मौजूद जानकारी Ericsson की संपत्ति है और इसे बिना किसी सूचना के बदला जा सकता है। Ericsson तथ्यात्मक अशुद्धियों या टाइपोग्राफिकल त्रुटियों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।



1 परिचय

यह मानक लोन वर्किंग व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (OHS) पहलुओं पर न्यूनतम आवश्यकताओं को परिभाषित करता है, जो इस तरह के काम करते हैं, उन्हें हानि न हो।

जहां स्थानीय कानून इस मानक में आवश्यकताओं से अधिक हो, स्थानीय विधायी आवश्यकता लागू होंगी।

2 परिभाषाएं

लोन वर्कर वे होते हैं जो बिना किसी करीबी या प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के और जब जरूरत पड़ने पर सहायता आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, तब खुद से काम करते हैं।

- लोन वर्किंग का मतलब है बिना किसी साथी के किसी दूरस्थ कार्य-स्थल में, ईमारत के किसी सुनसान भाग में, या अकेले ऐसे कार्य -स्थल में काम करना जो सामान्यतः बहुत व्यस्त रहता है। लोन वर्किंग, घर से काम को छोड़कर।

3 आवश्यकताएं

निम्नलिखित लागू होगा:

- कोई भी व्यक्ति “लोन वर्कर प्रोसीजर” के बिना अकेले काम नहीं करेगा, इस प्रक्रिया में सभी सामग्री पहलुओं पर नीचे लिखी बातों का पालन होना चाहिए,
- लोन वर्कर की समस्या को हल करने के लिए, एक आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए एक वृद्धि प्रक्रिया स्थापित की जाएगी,
- लोन वर्कर को इस मानक पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे जोखिम और आवश्यक सावधानियों को पूरी तरह से समझ सकें, और
- लाइव पावर इंस्टालेशन पर काम करते समय, ऊंचाई पर काम करते समय (दो मीटर से ऊपर), सीमित स्थानों पर, और बिना मोबाइल फोन कवरेज वाले क्षेत्रों में काम करते समय लोन वर्किंग सख्त मना है।

4 लोन वर्कर प्रोसीजर

निर्दिष्ट किए गए संपर्क व्यक्ति या लोन वर्किंग को ट्रैक करने की स्वचालित प्रणाली को निम्नलिखित की सूचना देने के लिए कोई प्रक्रिया बैठाई जाती है:

- लोन वर्कर के स्थान,



- किसी दूरस्थ स्थल पर रिपोर्टिंग-इन या आगमन और प्रस्थान का अनुमानित समय (रिपोर्टिंग-इन की आवृत्ति जोखिम और स्थान के परिवर्तन के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए),
- संपर्क विवरण, और
- यात्रा/वाहन का विवरण (विशेष रूप से आपातकालीन सहायता की आवश्यकता की स्थिति में)।

लोन वर्किंग से संबंधित प्रासंगिक जोखिमों को कम करने के लिए, एक आपातकालीन निर्देश जारी किया जाएगा।

5 निजी सुरक्षा उपकरण

बिना फोन वाले ऑफ-साइट स्थानों पर काम करने के दौरान, लोन वर्कर सभी लोगों को निम्नलिखित PPE दिए जाएंगे:

- मोबाइल फोन, और
- मोबाइल फोन चार्जर (कार, सौर, आदि)।

6 मेडिकल फिटनेस और प्रतिक्रिया

जहां स्थानीय कानून अनुमति देता है, कर्मचारियों को किसी भी चिकित्सा स्थिति का खुलासा करने की आवश्यकता होगी जो लोन वर्कर की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

7 जोखिम आकलन और योजना

लोन वर्किंग की अनुमति देने से पहले, जिम्मेदार प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि यह उचित है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए एक स्थानीय जोखिम मूल्यांकन किया जाता है।

8 निगरानी और समीक्षा

इस मानक के पालन की समीक्षा करके और संबंधित रिकॉर्ड रखने के द्वारा निगरानी की जाएगी:

- घटना के आँकड़े,
- मेडिकल रिकॉर्ड,
- PPE-निरीक्षण, और
- प्रशिक्षण रिकॉर्ड।



9

जानकारी बदलें

पिछले संशोधन के बाद से परिवर्तनों का सारांश:

1 परिचय और परिभाषाएं अपडेट